

ComfortControl Pro ComfortControl Pro

| Allgemein General | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel mit Compatible with | | Kabelsystem Cable system |
| Eingangsspannung Input voltage | V | 12 DC |
| Leistungsaufnahme¹⁾ Power consumption ¹⁾ | W | < 1 |
| Ausgangssignal Control output | - | PWM |
| Max. Anzahl Lüfter²⁾ Max. amount fans ²⁾ | - | 7 |
| Schutzart Type of protection | - | IP 30 |
| Verschmutzungsgrad Pollution degree | - | 2 |
| Wirkungsweise Typ Action type | - | 1 |
| Schutzklasse Appliance class | - | III |
| Konnektivität Connectivity | - | WLAN (2,4 GHz) |
| Max. Sendeleistung Max. transmitting power | dBm | 13,9 |
| Betriebstemperatur Operating temperature | °C | 0 – +40 |
| Eigenschaften Features | | |
| Bedienung Operation | - | Touch, App (Android & iOS) |
| Anzahl Modi Number of modes | - | 6 |
| Sensorik Sensors | - | Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität Temperature, Humidity, Air quality |
| Filterwechselanzeige Filter change indicator | - | LED |
| Abmessungen Dimensions | | |
| Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD) | mm | 84,5 x 84,5 x 21,1 |
| Einbaumaße (ØxT) Installation dimensions (ØxD) | mm | 58 x 35 |
| Bedienelement (BxHxT) Inside cover (WxHxD) | mm | 55 x 55 x 20,5 |
| Gewicht Weight | kg | 0,21 |
| Zulassungen Certifications | | |
| Konformität Conformity | - | CE |

¹⁾ Ohne Netzteil im Standby Without power supply in standby

²⁾ Abhängig von Netzteil Depends on power supply